



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle



fonctionne sur
capteur




Description:

Kit x4 lampes LED GU10 RGBCX Bluetooth Connect.Control

Ce kit Bluetooth GU10 est l'introduction parfaite à la technologie intelligente pour la maison et les petits commerces car il ne nécessite ni hub ni accessoires ni configuration particulière. Il suffit d'installer vos lampes et d'allumer la télécommande pour prendre directement le contrôle des éclairages. La télécommande Bluetooth est incluse dans le kit.

Code	Puissance	lm	Lumens/Watt	Faisceau	Couleur
AU-A1BTGUCWK	4	300	75	40	2700-5000

Schéma



Courbe polaire

Couleur

Caractéristiques & Avantages

- RGB et blanc dynamique entre 2700 et 5000K
- Contrôle instantané via connect.control avec la télécommande Bluetooth
- Ne nécessite ni câblage ni périphériques supplémentaires
- Rappel des 6 couleurs prédéfinies
- 5 ambiances présélectionnées
- Couleur blanche réglable du plus chaud au plus froid
- Mise à jour disponible pour le contrôle via tablette ou smartphone
- 25.000 heures L70
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie	LED	Tension	220~240V AC
Facteur de puissance	0.4	Fréquence	50/60HZ
Gradation	Oui	Diamètre total (mm)	50
Longueur (mm)	52	Cycle allumage/extinction	100000
Indice IP	IP20	Composition de l'optique	Verre
Culot	GU10	Durée de vie à L70 (h) :	25000

Certifications:

Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte du produit original et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation, manipulation, si l'étiquette Q.C (quality certification) est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue du produit. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie sans préavis. Retrouvez l'intégralité de nos CGV sur auroralighting.com/garantie